

Beim Ersatz des Netzteils folgendes beachten:

1. Die Netzteile mit DA-Teile Nr. 0999 202512 (Typ Kniel/CPMÜ 20) und 9835 001000 (Typ Kniel / CPMÜ 13) sind elektrisch und mechanisch identisch und somit voll kompatibel. Dies beiden Netzteil sind nicht mehr lieferbar.
2. Der Ersatz für beide Typen die unter Punkt 1 aufgeführt sind ist das Netzteil mit DA-Teile Nr. 9835 001001 (Typ Kniel CPM1201/PFS V3)
Dieses Netzteil ist **nicht** mechanisch und elektrisch mit denen unter Punkt 1 aufgeführten identisch.

In diesem Fall muss beim Einbau bei Ersatzlieferungen folgendes berücksichtigt werden:

- In der 15-poligen Steckerleiste der Maschine muss:
Die **schwarze (sw)** Ader von ② PIN 24 auf PIN 12 → "PFS C"- Signal (=Power-Fail-Signal-Kollektor) stecken.
Die **braune (bn)** Ader von ① PIN 26 auf PIN 14 → "PFS E"- Signal (=Power-Fail-Signal-Emitter) stecken.
- Die beiden mitgelieferten Klötze mit DA-Teile Nr. 0976 402950 ersetzen die bisherigen kleineren Klötze an der 15-poligen Steckleiste.
- Montage der Klötze an der Steckleiste:
Zuerst die 15-polige Steckleiste um 180° drehen und dann die beiden Klötze an der Steckleiste befestigen.
Nun die 15-poligen Steckleiste mit den Klötzen an der Gehäusewand der Maschine befestigen.

Achtung:

Wenn die 15-polige Steckleiste nicht um 180° gedreht an der Gehäusewand der Maschine angebracht wird, kann das Netzteil nicht in die 15-polige Steckleiste gesteckt werden.



